


## 注意事项：

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后是将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

| | | | |
|---|---|---|---|
| 速比 | 1:9-1:100 | 正常使用寿命 | 20000 h |
| 额定扭矩 | 165-320Nm | 传递效率 | 94% |
| 最大扭矩 | 330-640Nm | 噪音 | 68dB |
| 额定输入转数 | 4000r/min | 环境温度 | -20℃ - +90℃ |
| 最大输入转数 | 6000r/min | | |
| 回程间隙 | 22-28arcmin | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 外形图 |
| 设计 | WF | 比例 | 版本 | 数量 |
| 日期 | 2021.8.16 | | | PW140双孔输出 PLX120二级 |
| 审核 | | | | |
| 日期 | | 第 张 共 张 | | |