



**注意事项:**

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

|        |             |        |           |    |              |    |    |    |   |
|--------|-------------|--------|-----------|----|--------------|----|----|----|---|
| 速比     | 1:1         | 正常使用寿命 | 20000 h   |    | PW110单轴输出外形图 |    |    |    |   |
| 额定扭矩   | 72Nm        | 传递效率   | 97%       |    |              |    |    |    |   |
| 最大扭矩   | 144Nm       | 噪音     | 68dB      | 设计 | WF           | 比例 | 版本 | 数量 |   |
| 额定输入转数 | 3000r/min   | 环境温度   | -20℃~+90℃ | 日期 | 2021. 10. 8  |    |    |    |   |
| 最大输入转数 | 6000r/min   |        |           | 审核 |              |    |    |    |   |
| 回程间隙   | 14-20arcmin |        |           | 日期 |              | 第  | 张  | 共  | 张 |