


注意事项:

1. 本产品为精密部件, 应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:15-1:100	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	220-300Nm	传递效率	95%
最大扭矩	440-600Nm	噪音	66dB
额定输入转数	4000r/min	环境温度	-20°C- +90°C
最大输入转数	6000r/min		
回程间隙	20-26arcmin		



设计	wf	比例	版本	数量
日期	2021.9.19			
审核				
日期		第 张	共 张	

外形图
PW140孔输出 PGH115-L2