



注意事项:

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:27-1:1000	正常使用寿命	20000 h	外形图
额定扭矩	165-320Nm	传递效率	94%	
最大扭矩	330-640Nm	噪音	68dB	数量
额定输入转速	4000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃	
最大输入转速	6000r/min			版本
回程间隙	28-36arcmin			比例
				设计
				WF
				日期
				2021.8.16
				审核
				日期
				第 张
				共 张

PW140双孔输出 PLX120三级