



注意事项:

1. 本产品为精密部件, 应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:1	正常使用寿命	20000 h		外形图					
额定扭矩	72Nm	传递效率	97%		设计	wf	比例	版本	数量	PW110单轴输出单轴输入
最大扭矩	144Nm	噪音	68dB	日期	2020. 8. 31					
额定输入转数	3000r/min	环境温度	-20℃~+90℃	审核						
最大输入转数	6000r/min			日期						
回程间隙	14-20arcmin									
							第	张	共	张