



- 注意事项:**
1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
 2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后将电机与行星减速机自然连接
 3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:9-1:100	正常使用寿命	20000 h				外形图		
额定扭矩	95-145Nm	传递效率	97%						设计
最大扭矩	190-290Nm	噪音	68dB	日期	2022.5.26				PW110+PGH90-L2
额定输入转数	4000r/min	环境温度	-20℃~+90℃	审核					
最大输入转数	6000r/min			日期		第	张	共	张
回程间隙	20-26 arcmin								