


**注意事项:**

1. 本产品为精密部件，应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打，防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1.3-1:10	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	320-650Nm	传递效率	97%
最大扭矩	640-1300Nm	噪音	72dB
额定输入转数	3000r/min	环境温度	-20 °C- +90 °C
最大输入转数	5000r/min	惯量	
回程间隙	14-20arcmin	重量	



设计	WF	比例	版本	数量
日期	2021-9-20			
审核				
日期		第 张	共 张	

外形图  
PW170双轴 PLX142-L1