



注意事项:

1. 本产品为精密部件, 应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:3-1:10	正常使用寿命	20000 h		PW170孔输出 PLX142-L1				
额定扭矩	320-650Nm	传递效率	97%		设计	WF	比例	版本	数量
最大扭矩	640-1300Nm	噪音	72dB	日期	2022-5-31				外形图
额定输入转数	3000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃	审核					
最大输入转数	5000r/min			日期					
回程间隙	14-20arcmin					第	张	共	张