


### 注意事项:

1. 本产品为精密部件, 应放在干燥的地方保管
2. 首先严格检查电机与行星减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 然后将电机与行星减速机自然连接
3. 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力与径向力过大损坏轴承与齿轮

速比	1:3-1:10	正常使用寿命	20000 h		外形图				
额定扭矩	820-1650Nm	传递效率	97%						
最大扭矩	1640-3300Nm	噪音	72dB	设计	WF	比例	版本	数量	PW210双孔 PLX180-L1
额定输入转数	2000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃	日期	2021-9-29				
最大输入转数	4000r/min			审核					
回程间隙	14-20arcmin			日期		第	张	共	张